



ME406 ELT

Producent

ARTEX

Opis produktu

ARTEX ME406, z pojedynczym wyjściem ELT, wykorzystuje tę samą wyjściową RF i tylko jeden kabel koncentryczny do przesyłania sygnału alarmowego 406 MHz do satelitów Cospas / Sarsat i lokalnego sygnału 121,5 Homing. ELT automatycznie uaktywnia się podczas awarii i wysyła ciągły ton sygnału 121,5 MHz. Podczas aktywacji, nadajnik MHz 406 wysyła zakodowany sygnał 5-watowy do COSPAS-Sarsat Satellites co 50 sekund na 440 milisekund, aby poinformować o swojej pozycji ekipy poszukiwawczo ratownicze.

Model ME406

Opcje antenowe 110-338, Bat: 110-773

Częstotliwości 406 MHz operacyjny, 121,5 MHz +/- 5 kHz

Output Moc 406 MHz: 5 W (440 ms / 50 sec) przez 24 godzin @ -20 ° C do + 55 ° C, 121,5 MHz: minimum 100 mW do 50 godzin @ -20 ° C do + 55 ° C

Wyjście Złącze BNC Żeńskie (406 MHz i 121,5)

Aktywacja automatyczna o 4,5 stopy na sekundę (2,3 g) G-Switch lub ręcznie

Aktywacja akumulatora 6-letni litu (LiMnO2 stała katoda), zamiennik baterii nr 455-0012

Certyfikowana temperatura pracy: -20 ° C do + 55 ° C, składowanie: -55 ° C do + 85 ° C

Self Test G-Switch Enabled, 406 MHz Power Antenna / Coax Connection, Low Battery

Pilot zdalnego sterowania ON / ARM

Ciężarki (z zasobnika) 2,05 funta (933 g)

Pomiary ELT nadajnika z mocowaniem zainstalowany sprzętowy: 6.59 "(167 mm) L x 2,86" (73 mm) x 3,69 "(94 mm) W